

燈具與 照明配件



光電移動感應器

PIR系列是一個以直流輸入的光電移動感應器。當其偵測到人的移動時，將提供一個10VDC訊號。為了同時開關和控制多個照明單元，此訊號被發射到具有0~10V或1~10V可調光的LED電源上。而DA2版則是一款符合DALI-2認證和IEC-62386 Part 303標準的輸入裝置，可透過DALI匯流排供電和安裝。此外，搭配明緯DLC-02軟體，可實現全面的功能配置，便於利用DALI-2數位照明應用實現節能、智慧控制...等功能。

產品特色

- 符合IEC 62386-303標準
- 相容於任何DALI-2照明系統
- 由DALI匯流排供電
- 可使用 MW DLC-02 軟體設定功能
- 可客製化事件控制和延遲時間設置

PIR系列

品號	圖示	工作溫度 工作濕度	感應範圍	尺寸 (直徑x高)	認證
PIR-045		-10~40°C 35~85% RH	6M	Ø60x71.3 mm	CE
PIR-045-DA2		-10~40°C 35~85% RH	6M	Ø60x 71.3 mm	CE UK CA FC SELV DALI 2
PIR-095-DA2		-10~40°C 35~85% RH	12M	Ø108x44.95 mm	CE UK CA FC SELV DALI 2